

Technische Daten:

DE

Schnittstelle:	
Anzeige	1 x grüne / rote LED
Taste	1 x
Funktion:	
Fernaktualisierung	Ja (Cloud)
Suche	Signalstärkerkennung
Warnung bei leerer Batterie	Ja
Drahtlose Übertragung:	
Trägerfrequenz	868.0 MHz – 868.6 MHz
Sendeleistung (EIRP)	Limit 25mW
Kommunikationsreichweite	Bis zu 1.400 m (4.593,18 ft) im freien Gelände
Kommunikationstyp	Zweiwege
Verschlüsselungsmodus	AES128
Frequenzsprung	Ja
Allgemein:	
Stromversorgung	1 x CR2032 batterie
Verbrauch	Max. 14. mW
Stromaufnahme	Betrieb: 4,3 µA; max. 60 mA
Batteriespannung	3 V DC
Minimale Spannung	2.2 V DC
Grenzwert für leere Batterie	2.6 V DC
Batterielebensdauer	3 Jahre (bei zweimal wöchentlicher Anwendung)
Art der Stromversorgung	C
Betriebstemperatur	–10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F) (im Innenbereich)
Betriebsfeuchtigkeit	10 % – 90 % (RH)
Produktabmessungen	55 mm x 36 mm x 14.2 mm (2.17" x 1.42" x 0.56") (L x B x H)
Verpackungsabmessungen	95 mm x 59.5 mm x 30.5 mm (3.74" x 2.34" x 1.20") (L x B x H)
	In die Halterung, tragbar
Installation	
Gewicht (netto)	18 g (0.04 lb)
Gewicht (brutto)	48 g (0.11 lb)
Konformität	CE
	EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020
	EN 50131-3:2009
	EN 50131-5-3:2017

1 Csomag tartalma:

HU

- A** Button

B Tartókonzol

C Szerelési készlet

D Gyorsindítási útmutató
- E** Jogi és szabályozási információk

F QR-kód a felhasználói kézikönyvvel

2 Eszköz leírása:

- 1** Gomb
- 2** LED kijelző

3 Csatlakoztassa az eszközt a hubhoz:

- Nyissa meg az alkalmazást (győződjön meg róla, hogy hozzáadott egy hubot az alkalmazáshoz).
- A** Kattintson a Perifériák hozzáadása gombra.
- B** Szkennelje be a QR-kódot a készülék sorozatszámával, és kövesse az utasításokat.
- C** Ellenőrizze a telepítés helyén a hubhoz való csatlakozás jelerősségét.

4 Telepítés:

- A** Rögzítse a konzolt a felületre megfelelő ragasztóanyaggal.
- B** Helyezze be a készüléket a konzolba a nyíl irányába mozgatva.
- C** Ellenőrizze a készülék rögzítését a tartóban.

A felhasználói kézikönyv és egyéb fontos információk a www.smart-safe.eu oldalon találhatók



EN 50131-3:2009
EN 50131-5-3:2017
EN 50131-6:2017
Stupeň zabezpečení 2
Třída prostředí II
PC + ABS
IP54
Bílá
Hub v1.001.0000000.7.R.220106 nebo novější
Aplikace v1.97 nebo novější

Burkolat
Behatolás elleni védelem
Színes
Kompatibilitás

HU

Material der Abdeckung
Schutzart
Farbe
Kompatibilität

EN 50131-6:2017
Sicherheitsstufe 2
Umgebungs-kategorie II
PC + ABS
IP54
Weiß
Hub v1.001.0000000.7.R.220106 oder neuer
Anwendung v1.97 oder neuer

DE

Műszaki leírás:

HU

Kikötő:	
Jelzőlámpa	1 x zöld / piros LED
Gomb	1 x
Funkció:	
Távolsági frissítés	Felhőalapú frissítés
Keresés	Jelerősség érzékelés
Alacsony töltöttségi szint riasztás	Igen
Vezeték nélküli:	
Vivőfrekvencia	868.0 MHz – 868.6 MHz
Adóteljesítmény (EIRP)	Határérték 25mW
Kommunikációs távolság	Alkár 1.400 m (4.593.18 ft) nyílt térben
Kommunikációs mechanizmus	Kétirányú
Titkosítási mód	AES128
Frekvenciaugrás	Igen
Általános:	
Tápegység	1 x CR2032 batterie
Energiafogyasztás	Max 14. mW
Jelenlegi fogyasztás	Üzemben: 4,3 µA; max.: 60 mA
Az akkumulátor feszültsége	3 V DC
Minimális feszültség	2.2 V DC
Low akkumulátor küszöbérték	2.6 V DC
Az akkumulátor élettartama	3 év (heti kétszeri használat esetén)
Energiaforrás típusa	C
Üzemi hőmérséklet	–10 °C és +55 °C (+14 °F és +131 °F) (belső térben)
Működési páratartalom	10 % – 90 % (RH)
A termék méretei	55 mm x 36 mm x 14.2 mm (2.17" x 1.42" x 0.56") (L x B x H)
Csomagolási méretek	95 mm x 59.5 mm x 30.5 mm (3.74" x 2.34" x 1.20") (L x B x H)
	Do držáku, přenosně
Telepítési mód	
Nettó súly	18 g (0.04 lb)
Bruttó tömeg	48 g (0.11 lb)
Tanúsítványok	CE
	EN50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020

Producer / Výrobce / Výrobca / Producent / Produzent / Gyártó:
SAFE HOME europe, s.r.o.
Čechova 1005/4, 750 02 Pířerov, Czechia
www.smart-safe.eu

Designed in Czechia / Manufactured in PRC